



OPERADOR RESIDENCIAL MERIK 711



FICHA TECNICA

Potente Motor de 1/2 H.P.

40 años de experiencia nos han llevado a desarrollar el único Abre puertas de Garaje totalmente pensado para aplicaciones de cocheras latinoamericanas. Su diseño permite más de 15 aplicaciones, pues se instala en cualquier dirección según las condiciones arquitectónicas.



Programación

La programación de transmisores está en el botón de arranque. Esto evita que se puedan programar transmisores indeseados desde afuera de la propiedad.

Timer de cierre automático

Incluido para 10 y 45 seg.; 2 y 3 min. Requiere agregar fotosensores de seguridad. (No incluidos).

Candado

Taladrando la marca en el carro de desplazamiento se coloca un candado convencional para mayor seguridad del equipo.

Catarina

Incluye catarina de 12 dientes.



Frecuencia 315 MHz

Frecuencia libre de interferencias. El receptor acepta hasta 54 transmisores rollingcode/security+.



Nuevas Terminales

Fácil y rápida conexión, sólo se oprime el seguro y se inserta el cable.



Security + (Código Rolante)

Tecnología anti-scanner. El código cambia cada vez que el Abre Puertas opera. Eliminando posibles clonaciones de transmisores.



Transformador de Protección de 160VA

Protección avanzada de la tableta electrónica contra la variación de voltaje.



Luz de Cortesía

Mayor iluminación: 100 Watts. Mica con bisagras, fabricada en plástico irrompible que difumina más la luz. Al activarse el abrepuertas se mantiene encendido por 4 1/2 minutos y se apaga automáticamente.



Riel

De acero sólido para uso pesado. de 3 piezas.

Carrera Lineal **5mts**



Sistema de Emergencia

Desbloquea el equipo permitiendo su operación manual en caso de fallas en la energía eléctrica.



Sistema de Desaceleración

Evita el golpe final en el último periodo de recorrido terminando suavemente la carrera. Dando por resultado una operación muy silenciosa.



Transmisor de Control Remoto (2 incluidos)

Mayor vida útil de la batería ya que se eliminó el indicador (led). La señal de 315mhz se envía permanentemente durante 1 segundo cada vez que se pulsa el botón.

Accesorios



Transmisor a Control Remoto de funciones múltiples: 1, 2 ó 3 botones

Desde la comodidad de su transmisor. Cuenta con una clave de seguridad inviolable Security +



Control de Pared (incluido)

Ofrece 3 funciones: Este dispositivo le permite abrir y cerrar las puertas de su garaje desde el interior de su casa, encienden y apagar la luz de su abrepuertas y también puede bloquear la señal del transmisor. Adicionalmente se utiliza para la programación de los transmisores y timer de cierre automático.

Botón de Arranque

Con iluminación constante, el timbre botón abre y cierra su puerta de garaje. Se instala en el interior del hogar. Con el botón de arranque se pueden programar los transmisores.



Fotosensores de Seguridad (no incluidas)

Cuando detecta personas, animales o cosas detiene la puerta y da reversa evitando el contacto



Llave digital inalámbrica

Se monta convenientemente fuera del garaje. Usted puede abrir y cerrar la puerta del garaje ingresando una clave privada de cuatro dígitos sin tener que utilizar el control remoto y las llaves. Las 10,000 combinaciones modificables le ofrecen seguridad adicional. Cuenta con iluminación cuando se oprime cualquier tecla. No requiere de cableado para su funcionamiento.

Interruptor de llave

Le permite activar el abre puertas con una llave desde fuera de la casa. Proporciona comodidad porque elimina la necesidad de tener que entrar a la casa a través de una puerta de acceso.



Batería de Respaldo (no incluida)

En caso de una falla eléctrica mantiene la energía para 20 aperturas.

Mini transmisor a control remoto de funciones múltiples: 3 botones

Es una versión en miniatura de nuestro transmisor de control remoto con funciones múltiples. Su tamaño permite llevarlo en el bolsillo, en la bolsa de mano o como llavero.



Especificaciones Técnicas

Motor	1/2 HP
Alimentación	24V
Lubricación	Permanente
Mecanismo	
Accionamiento	Cadena
Unión de Puerta	Brazo
Velocidad de Recorrido	17.5 cm/seg
1 Catarinas	12 dientes
Sistema Eléctrico	
Voltaje	120 V
Corriente	2.3 A
Cable	1.22 Am
Materiales	
Chasis	Acero
Riel	Acero sólido tipo T
Carro	Acero
Transmisores	
Canales	3
Frecuencia	315 MHz
Nº de Códigos	3,400 millones
Alcance	46 m (Según condiciones)
Temperatura de Operación	-40°C - + 65°C
Batería (Minipila)	3 Volts

Abre Puertas de Garaje

¡El único para cualquier tipo de automatización!

El abre puertas de garaje más versátil de México

El abre puertas de garaje Merik 711M está detrás de 8 de cada 10 automatismos de puertas en todo Latinoamérica. Este equipo cuenta con un diseño apto para cualquier tipo de apertura de puertas; más de 30 años en el mercado avalan su confiabilidad y larga vida útil.


Diseñado para más de 15 aplicaciones para abrir Puertas de Garaje



Abatible hacia dentro



Abatible hacia fuera




Corrediza izquierda



De maroma



Ascendente



Plegadiza hacia dentro



Plegadiza hacia fuera

Kit de conexión MyQ Accesorio Adicional

Con la tecnología MyQ puedes mantenerte en contacto con tu hogar donde quiera que te encuentres mediante tu Smartphone, Tablet, Laptop o Computadora. MyQ te permite manejar, monitorear y controlar desde las luces de tu patio hasta el abridor de tu cochera y más Donde Sea-Quieras-Necesites



Panel de control MyQ (888LM)



Control remoto MAX de 3 botones (893MAXLMK)



Gateway de Internet (828LM)

Se Instala en cualquier dirección

Según aplicación y condiciones arquitectónicas

- Paralelo derecha
- Paralelo izquierda
- Perpendicular frente
- Perpendicular inverso
- Diagonal izquierda
- Diagonal derecha



Abre puertas de Garaje



Descarga nuestra App



Available on the
App Store



Plusvalía Tecnología Seguridad

Merik 711M

Este Abre Puertas de garaje Merik está diseñado para cualquier tipo de apertura de puertas con un perfecto desempeño en aplicaciones de cocheras latinoamericanas.

16 de Septiembre 4516 Burócratas del Estado, Monterrey N.L. México C.P. 66240

contacto@merikonline.mx

ventas@merikonline.mx

Tel. 81 1133572 y 73